



YAT39-0040SC1

DC – 40GHz 11dB衰减器 数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品简介

YAT39-0040SC1 是一款 11dB 衰减器芯片，工作频率 DC 到 40 GHz。该芯片的衰减量为 11.05~11.20dB。

关键技术指标

- 工作频段: DC ~ 40 GHz
- 衰减量: 11.05~11.20dB
- 回波损耗: 20dB
- 芯片尺寸: 0.68 x 0.60 x 0.10mm³


应用领域

- 通信
- 仪器仪表

电性能表 (TA=+25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC – 40			GHz
衰减量	11.05	-	11.20	dB
回波损耗	-	20	-	dB

典型测试曲线



芯片端口图 (μm)

